

注意事項

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:

- 燈具安裝·維護前·必須切斷電源·以防觸電!
- 為確保安全·請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具·
- 如燈具發生異常現象·請迅速切斷電源·並請專業人員進行處理·
- LED地埋燈·用於走廊·花園·公園的指示燈·在這些區域不能超過5MM·當安裝在無人行走的地方·如靠近牆體或者建築·這些區域不能超過25MM·

1. 正確安裝方式

1. 燈具從預埋框中取出。

2.

3.

4.

4. 取出安裝筒的蓋子。

5.

1. 石材安裝方式

注意: 依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度。

2. 混凝土安裝方式

6.

85MM

注: 為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生·請準備IP67外殼或相關連接器將燈具外部電纜線連接到電源·

注: 為了達到要求的IP·燈具的輸入電纜必須為HOSRN-F3x1.0mm²·

注意: 線材截剪時不可超過虹吸頭。

7.

本體可通過擰緊內六角螺母來調節·使本體與地板保持平衡·高度可調節1-4毫米。

燈具調節所需的出光角度步驟示意圖。

注意: 如需調節燈具角度·在鎖定面板之前·請點亮燈具·讓空氣蒸發·然後再鎖緊燈具面板。

8.

1. 安裝完成·打開電源開關到ON處燈具導通點亮。